



Uttagslist med filter och åskskydd typ UL 1500

Rätt Kraftförsörjning



Uttagslisten används för att distribuera nätspänning till flera belastningsobjekt, samtidigt som det skyddar för nätstörningar. Nätstörningsfiltret används för att skydda datorer, modem, telefax och andra störcänsliga apparater och ansluts direkt i ett jordat uttag. Filtret dämpar spänningsspikar och andra störningar, som alstras

vid till- och frånslag av elektrisk utrustning. Uttagslisten är även försedd med ett kraftigt åskskydd. Uttagslisten är försedd med huvudbrytare med signallampa, huvudsäkring och 2 st dubbla jordade uttag. Anslutningen görs med jordad stickpropp. Nätstörningsfiltret har en dämpning på 40 dB, vilket betyder att t ex en spänningsspik på 1000 V dämpas till 10 V. Belastningskapaciteten är 1500 VA vilket motsvarar 6 A vid 250 V.

Uttagslisten UL 1500 är S-märkt.

Artikel-nr	Typ-nr	Effekt	Spänning	Ström	Mått mm			Vikt
		VA	V	A	L	B	D	kg
E52 711 40	UL 1500	1500	230	6	385	70	55	1

Filtret är speciellt anpassat så att det verkar i det område där nätstörningar stör och skadar elektronik och inte enbart i de radiofrekventa området.

UL 1500 har tre funktioner: Åskskydd, nätstörningsskydd och avstörningsskydd.

CE-märkt

Fabr. Rätt Kraftförsörjning RKA AB

Rätt till ändringar förbehålles.

Rätt Kraftförsörjning RKA AB
Centrum 1
SE-741 40 Knivsta, Sweden
Tel. 018-34 93 00, Fax. 018-34 95 95

10613